


**ENDRESS** **Power Generators****ESE 606 HS-GT ES**Tuotenro **112212****Pääominaisuudet**

Generaattorin tyyppi	synchron
Suurin teho 1~ [kVA/kW]	6.3/6.3
Jatkuva teho 1~ [kVA/kW]	5.8/5.8
Nimellisjännite [V]	230
Nimellisvirta [A]	25,2
Tehokerroin [cos φ]	1
Taajuus [Hz]	50
Kotelointiluokka generaattori [IP]	23

Moottori

Moottorin tyyppi	HONDA GX390 / 11 HP
Rakenne	1-Sylinteri 4-Tahti OHV
Iskutilavuus [cm ³]	389
Teho 3000 r/min nopeudella	6,4
Polttoaine	Bensiini
Säiliön tilavuus [l]	30
Kulutus 75 % kuormalla [l/h]	2,1
Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	14,3
Käynnistysjärjestelmä	Sähkökäynnistys ja akku
Äänitehotaso LWA [db(A)]	97
Äänipainetaso LPA (7 m) [db(A)]	72
Paino n. [kg]	92
Mitat p x l x k [mm]	786 x 570 x 600
Pistorasiat	2 x 230V 16A 1 x CEE 230V 32A

Etuja lyhyesti

Ei vastaa EU-laitemeludirektiiviä 2000/14/EY

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2019-6-4

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, GermanyTel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

ESE 606 HS-GT ES

Tuotenro 112212

ENDRESS 

Power Generators

Varusteet

Generaattorin ylikuormitussuojaus

Suuri säiliö pitkäaikaiseen käyttöön

Kantokahvat, taitettavat

Säiliön täyttömäärän näyttö

AVR-säätö

4 in 1 -näyttö = V / Hz / h / öljyn puute

Pyöräsarja vakiovarusteena

Mahdollisia käyttökohteita

230V

Sähkötyökalut enint

4900W

Puutarha- tai rakennuskoneet enint

3300W

Kompressorit ja pumput enint

2500W

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2019-6-4

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

