
**ENDRESS** **Power Generators****ESE 1506 LS ES DI**Tuotenro **121011****Pääominaisuudet**

Generaattorin tyyppi	synchron
Suurin teho 1~ [kVA/kW]	13.6/12.2
Jatkuva teho 1~ [kVA/kW]	12.8/11.5
Nimellisjännite [V]	230
Nimellisvirta [A]	52,2
Tehokerroin [cos φ]	0,9
Taajuus [Hz]	50
Kotelointiluokka generaattori [IP]	23

Moottori

Moottorin tyyppi	LOMBARDINI 12LD477 /23 HP
Rakenne	2-Sylinteri 4-Tahti
Iskutilavuus [cm ³]	954
Teho 3000 r/min nopeudella	13,8
Polttoaine	Diesel
Säiliön tilavuus [l]	24
Kulutus 75 % kuormalla [l/h]	2,8
Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	8,6
Käynnistysjärjestelmä	Sähkökäynnistys ja akku
Äänitehotaso LWA [db(A)]	107
Äänipainetaso LPA (7 m) [db(A)]	82
Paino n. [kg]	193
Mitat p x l x k [mm]	960 x 641 x 667
Pistorasiat	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A

Etuja lyhyesti

Ei vastaa EU-laitemelumdirektiiviä 2000/14/EY

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2019-6-4

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, GermanyTel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

ESE 1506 LS ES DI

Tuotenro 121011

ENDRESS 
Power Generators

Varusteet

Generaattorin ylikuormitussuojaus
Käynnistysakku 12 V
Suuret sivupellit suojaavat moottoria ja generaattoria
Suuri säiliö 24 litraa

Mahdollisia käyttökohteita

Sähkötyökalut enint 230V 10700W
Puutarha- tai rakennuskoneet enint 7200W
Kompressorit ja pumput enint 5400W

Erikoisvaruste - ei voida asentaa jälkikäteen

Kaapelikauko-ohjain (20 m) Tilausnro 162 023

Lisävaruste

Pyöräsarja Tilausnro **161 007**

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2019-6-4

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

 
A PART OF
PRETTL