


**ENDRESS** **Power Generators****ESE 3000 BS**Tuotenro **240209****Pääominaisuudet**

Nimellisjännite [V]	230
Taajuus [Hz]	50
Nimellisvirta 3~ (PRP) [A]	10,9
Tehokerroin [cos φ]	1
Pistorasiat	2 x 230V 16A

Mitat ja paino

Mitat p x l x k [mm]	640 x 475 x 526
Paino n. [kg]	53
Säiliön tilavuus [l]	20

Autonomia

Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	14,3
-------------------------------	------

Ääniteho

Äänitehotaso LWA [db(A)]	95
--------------------------	----

Moottori

Malli	EPL_M1
Moottorin sylinteriluku ja tyyppi	1-Syl. 4-Tahti OHV
Iskutilavuus [cm ³]	193
Moottorin teho (COP) [kW]	4,9
Käynnistysjärjestelmä	Vetokäynnistin
Polttoaine	Bensiini
Käynnistysmoottori [kW]	Vetokäynnistiner
Kulutus 75 % kuormalla [l/h]	1,4

Generaattori

Generaattorin tyyppi	synchroon
Malli	synchroon

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2019-6-4

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



ESE 3000 BS

Tuotenro 240209

ENDRESS [®]
Power Generators

Varusteet

Öljynpuutepysäytysautomaattikka

Suuri säiliö pitkäaikaiseen käyttöön

Kantokahvat, taitettavat

Säiliön täyttömäärän näyttö

Selkeä 4 in 1 -näyttö

AVR-säätö

Generaattorin ylikuormitussuojaus

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2019-6-4

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

