

**ENDRESS** **Power Generators****ESE 1006 DBS-GT**Tuotenro **112023****Pääominaisuudet**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Generaattorin tyyppi               | synchron  |
| Suurin teho 3~ [kVA/kW]            | 11.0/8.8  |
| Suurin teho 1~ [kVA/kW]            | 6.6/5.9   |
| Jatkuva teho 3~ [kVA/kW]           | 10.0/8.0  |
| Jatkuva teho 1~ [kVA/kW]           | 6.0/5.4   |
| Nimellisjännite [V]                | 400/230   |
| Nimellisvirta [A]                  | 14.4/26.1 |
| Tehokerroin [cos φ]                | 0,8       |
| Taajuus [Hz]                       | 50        |
| Kotelointiluokka generaattori [IP] | 23        |

**Moottori**

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Moottorin tyyppi                | B&S VANGUARD / 18 HP                 |
| Rakenne                         | 2-Sylinteri 4-Tahti OHV              |
| Iskutilavuus [cm <sup>3</sup> ] | 570                                  |
| Teho 3000 r/min nopeudella      | 11,9                                 |
| Polttoaine                      | Bensiini                             |
| Säiliön tilavuus [l]            | 16                                   |
| Kulutus 75 % kuormalla [l/h]    | 2,9                                  |
| Käyntiaika 75 % kuormalla [h]   | 5,5                                  |
| Käynnistysjärjestelmä           | Vetokäynnistiner                     |
| Äänitehotaso LWA [db(A)]        | 97                                   |
| Äänipainetaso LPA (7 m) [db(A)] | 72                                   |
| Paino n. [kg]                   | 119                                  |
| Mitat p x l x k [mm]            | 930 x 560 x 630                      |
| Pistorasiat                     | 2 x 230 V/16 A<br>1 x CEE 400 V/16 A |

**Varusteet**

- Suuri säiliö pitkäaikaiseen käyttöön
- Generaattorin ylikuormitusuojaus
- Alhaisen öljytason katkaisin
- HONDA + Briggs & Stratton OHV-moottorit
- Kompondisäädetty suurtehogeneraattorit 400 V laitteissa

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2019-6-4

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-generators.de



ESE 1006 DBS-GT

Tuotenro 112023

**ENDRESS** 

**Power Generators**

| Mahdollisia käyttökohteita         | 400V  | 230V  |
|------------------------------------|-------|-------|
| Sähkötökalut enint                 | 7900W | 5300W |
| Puutarha- tai rakennuskoneet enint | 5300W | 3600W |
| Kompressorit ja pumput enint       | 4000W | 2700W |
| Invertterihitsauskoneet enint Ø    | 4,5mm |       |

  

| Erikoisvaruste - ei voida asentaa jälkikäteen | Tilausno |
|---|----------|
| Eristyksen valvonta                           | 010 043  |
| FI-suojakytin ja maadoitussarja               | 162 009  |
| 3-tiepolttolaitteena                          | 163 050  |

  

| Lisävaruste                        | Tilausno       |
|------------------------------------|----------------|
| Pyöräsarja                         | <b>161 015</b> |
| Pyöräsarja                         | <b>161 015</b> |
| Tankkausarja, 3-tiepolttolaitteena | <b>163 110</b> |
| Huoltosarja                        | <b>164 030</b> |

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumusta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2019-6-4

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-generators.de](http://www.endress-generators.de)

