



ENDRESS

Power Generators

ESE 2006 DBS-GT ES

Tuotenro **230033**



Pääominaisuudet

Generaattorin tyyppi	synchron
Suurin teho 3~ [kVA/kW]	22,0/19,8
Suurin teho 1~ [kVA/kW]	7.6/6.8
Jatkuva teho 3~ [kVA/kW]	20.0/18.0
Jatkuva teho 1~ [kVA/kW]	6.9/6.2
Nimellisjännite [V]	400/230
Nimellisvirta [A]	28.9/30
Tehokerroin [cos φ]	0,8
Taajuus [Hz]	50
Kotelointiluokka generaattori [IP]	23

Moottori

Moottorin tyyppi	BRIGGS & STRATTON / 35 HP
Rakenne	2-Sylinteri 4-Tahti OHV
Iskutilavuus [cm ³]	993
Teho 3000 r/min nopeudella	21,0
Polttoaine	Bensiini
Säiliön tilavuus [l]	35
Kulutus 75 % kuormalla [l/h]	7,5
Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	4,7
Käynnistysjärjestelmä	Sähkökäynnistys ja akku
Äänitehotaso LWA [db(A)]	104
Äänipainetaso LPA (7 m) [db(A)]	79
Paino n. [kg]	230
Mitat p x l x k [mm]	1100 x 700 x 890
Pistorasiat	1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A

Etuja lyhyesti

Ei vastaa EU-laitemelumidirektiiviä 2000/14/EY

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2019-6-4

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



Varusteet

Suuri säiliö pitkäaikaiseen käyttöön
 Generaattorin ylikuormitussuojaus
 Alhaisen öljytason katkaisin
 HONDA + Briggs & Stratton OHV-moottorit
 Kompoundisäädetty suurtehgeneraattorit 400 V laitteissa

Mahdollisia käyttökohteita

	400V	230V
Sähkötyökalut enint	15700W	6500W
Puutarha- tai rakennuskoneet enint	6200W	4100W
Kompressorit ja pumput enint	6500W	3100W
Invertterihitsauskoneet enint Ø	6,0mm	

Erikoisvaruste - ei voida asentaa jälkikäteen

	Tilausnro
Langaton ohjaus	162 007
FI-suojakytin ja maadoitussarja	162 009
3-tiepolttoainehana	163 050

Lisävaruste

	Tilausnro
Pyöräsarja	161 034
Tankkaussarja, 3-tiepolttoainehana	163 110

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2019-6-4