



# ENDRESS

## Power Generators

### ESE 2000i

Tuotenumero **110005**



#### Pääominaisuudet

Generaattorin tyyppi	synchron
Suurin teho 1~ [kVA/kW]	2.0/2.0
Jatkuva teho 1~ [kVA/kW]	1.6/1.6
Nimellisjännite [V]	230
Nimellisvirta [A]	8,7
Tehokerroin [cos φ]	1
Taajuus [Hz]	50
Kotelointiluokka generaattori [IP]	23

#### Moottori

Moottorin tyyppi	Yamaha MZ 80 / 3,5 HP
Rakenne	1-Sylinteri 4-Tahti OHV
Iskutilavuus [cm <sup>3</sup> ]	79
Teho 3000 r/min nopeudella	1,8
Polttoaine	Bensiini
Säiliön tilavuus [l]	4
Kulutus 75 % kuormalla [l/h]	0,7
Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	5,7
Käynnistysjärjestelmä	Vetokäynnistin
Äänitehotaso LWA [db(A)]	89
Äänipainetaso LPA (7 m) [db(A)]	64
Paino n. [kg]	20
Mitat p x l x k [mm]	540 x 330 x 505
Pistorasiat	1 x 230 V/16 A 1x 12V

#### Etuja lyhyesti

- Invertteriteknikka
- Laadukas virta
- Kompakti ja hiljainen
- Helppokäyttöinen
- Rinnakkaiskytkentämahdollisuus

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2019-6-4

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-generators.de



ESE 2000i

Tuotenro 110005

**ENDRESS**   
**Power Generators**

**Varusteet**

Öljynpuute pysäytysautomaatiikka  
Generaattorin ylikuormitus suojaus  
Kuormasta riippuva moottorin käyntinopeus  
12 V akun latausliitäntä  
Rinnakkaiskytkentämahdollisuus

<b>Mahdollisia käyttökohteita</b>	<b>230V</b>
Elektroniset kuluttajat enint	1600W
Sähkötyökalut enint	1450W
Puutarhakoneet enint	1250W

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2019-6-4

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-generators.de](http://www.endress-generators.de)

