

**ENDRESS** **Power Generators****ESE 3000i**Tuotenro **110006****Pääominaisuudet**

Generaattorin tyyppi	synchron
Suurin teho 1~ [kVA/kW]	3.3/3.3
Jatkuva teho 1~ [kVA/kW]	3.0/3.0
Nimellisjännite [V]	230
Nimellisvirta [A]	13,0
Tehokerroin [cos φ]	1
Taajuus [Hz]	50
Kotelointiluokka generaattori [IP]	23

Moottori

Rakenne	1-Sylinteri, 4-Tahti, OHV
Iskutilavuus [cm ³]	171
Teho 3000 r/min nopeudella	4,2
Polttoaine	Bensiini
Säiliön tilavuus [l]	6,8
Kulutus 75 % kuormalla [l/h]	1,36
Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	5
Käynnistysjärjestelmä	Sähkökäynnistys ja akku
Äänitehotaso LWA [db(A)]	93
Äänipainetaso LPA (7 m) [db(A)]	68
Paino n. [kg]	41
Mitat p x l x k [mm]	588 x 442 x 452
Pistorasiat	1 x 230 V / 16 A 1x 12V / 8,3 A 1x USB 5V / 2,1 A

Etuja lyhyesti

Invertteriteknikka
Laadukas virta
Kompakti ja hiljainen
Helppokäyttöinen

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2019-6-4

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



ESE 3000i

Tuotenro 110006

ENDRESS 

Power Generators

Varusteet

Öljynpuutepysäytysautomaattikka
Generaattorin ylikuormitus suojaus
Kuormasta riippuva moottorin käyntinopeus
12 V akun latausliitäntä
USB-liitäntä

Mahdollisia käyttökohteita	230V
Elektroniset kuluttajat enint	3000W
Sähkötyökalut enint	2750W
Puutarhakoneet enint	2350W

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2019-6-4

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

